

## MI72



### **De MI72 UHF Zender**

De MI72 is een stevige en robuuste zender die kan worden gebruikt voor zowel beveiliging als voor draadloze zusteroproep, maar hij kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden. De zender wordt geleverd met een klip, een safe click nekkoord en een frontje aan de voorkant, waardoor de zender beschermd wordt tegen het ongewild activeren van het alarm.

Door op de knop te drukken kan een alarmoproep geplaatst worden. Als de zender drie keer binnen de 0,8 en de 1,3 seconden wordt ingedrukt, wordt een alarm geactiveerd. Deze functie kan worden gebruikt voor een alarmmelding met een andere prioriteit of om het alarm te resetten. Het gebruik van het 3P alarm wordt door de TMC 1000 standaard gezien als het resetten van het alarm.

De MI72 is een UHF zender die een alarm kan zenden naar de TMC1200 (de ontvanger waar alle meldingen als eerste op binnen komen) de RLU12x (radio ontvanger voor alle Jenka apparatuur) en de CL22/32 (hulptelefoon) ontvangers, nadat deze is geactiveerd. De batterij wordt bij elke activiteit van de zender getest. Als de batterij bijna leeg is, geeft hij dat door aan de ontvanger.

### **Technische gegevens**

Afmeting:	49 x 40 x 17 mm
Gewicht:	24 gram incl. batterijen
Bereik:	300 meter buiten en 40-60 meter in gebouwen
Frequentie:	432-470 MHz
Wordt geleverd met:	Clip-on voorzijde transparant Clip-on achterzijde transparant Clip