

TX72P Veiligheids- / valalarmzender met ID en positiebepaling



De TX72P is een UHF zender, die een ID alarm met positieaanduiding uitzendt wanneer hij wordt geactiveerd. De TMC1200/P alarmcentrale ontvangt de positie informatie van het IDT12x VLF positie baken en werkt de actuele gegevens bij, zodat men altijd op de hoogte is van de positie van de cliënt.

Het alarm wordt geactiveerd door op de knop te drukken en/of automatisch doordat de zender kantelt.

De TX72P zender heeft twee specifieke kenmerken:
Handmatig alarm: activering door op de alarmknop te drukken is altijd mogelijk

onafhankelijk of er ook passief gealarmeerd wordt via het valalarm.
Val alarm: activering wanneer de zender meer dan 45 graden gekanteld is voor een bepaalde periode, met of zonder een hoorbaar alarm.

De TX72P zender kan ook gekoppeld worden aan andere alarmbronnen zoals beademingsalarm, epilepsiealarm en vele andere mogelijkheden.
Bij ieder gebruik van de zender wordt de batterij getest. Wanneer de batterij vervangen moet worden, wordt dit doorgeven aan de ontvanger.
(Low battery melding)

Technische gegevens

Afmeting:	92 x 57 x 37 mm
Gewicht:	120 gram incl. batterijen
Bereik:	300 meter buiten en 40-60 meter in gebouwen
Frequentie:	432-470 MHz

Bestelnummer

JEN-TX72P	UHF grote zender ID en valsignaal 3,5 mm
-----------	--